

CS Před montáží nebo používáním produktu si pozorně přečtěte tento návod.

1. Popis produktu

Tento produkt je určen k použití v systémech domácí automatizace provozovaných podle protokolu Zigbee 3.0. Umožňuje ovládat světla a další domácí zařízení pomocí chytrého telefonu. Může také fungovat jako směrovač Zigbee pro rozšíření sítě Zigbee. Smart Plug je kompatibilní se Somfy TaHoma® Switch/TaHoma Rail-DiN.

2. Odpovědnost

Tento návod uschovejte pro pozdější použití. Nedodržení pokynů v tomto návodu nebo používání výrobku mimo oblast jeho použití je zakázáno, společnost Somfy v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za možné následky a záruka Somfy ztrácí platnost. Tento výrobek Somfy musí instalovat odborný pracovník z oboru automatizací budov. Technický pracovník provádějící instalaci je také odpovědný za dodržení norem a právních předpisů platných v zemi, v níž instalaci provádí, a musí zákaznika informovat o používání a údržbě výrobku.

Před zahájením montáže vždy nejdříve ověřte kompatibilitu tohoto výrobku s konkrétním zařízením a příslušenstvím. Pokud se během montáže tohoto výrobku a/ nebo při získávání doplňujících informací objeví jakékoli nejasnosti, kontaktujte příslušného pracovníka společnosti Somfy nebo navštivte internetovou stránku www.somfy.com.

3. Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ

- Produkt neinstalujte a nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Produkt nenechávejte v dosahu dětí.
- Produkt nevystavujte nárazům nebo pádům, hořlavým látkám či zdroji tepla, vlhkosti, vystřikující kapalině, neponořujte ho do kapaliny.

⚠ POZOR

- Z bezpečnostních důvodů před připojením k tomuto produktu vždy vypněte zařízení.
- Zařízení připojená k zásuvce tohoto produktu nesmí překračovat výstupní hodnoty výkonu, napětí a frekvence uvedené v technických údajích.
- Síťová zásuvka musí být umístěna poblíž zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nepřipojujte žádná zařízení, která vyzařují teplo a mohou způsobit vznícení nebo hoření okolních materiálů, a nedovolují dálkové ovládání.
- Dosah rádiového systému je regulován normami pro rádiové zařízení.
- Tento produkt nerozebírejte ani neopravujte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nezapojujte do řady.

4. Podrobnosti (obrázek ▶ [A])

Stav zásuvky ZAP	Stav LED (a)	Popis
	Rychle bliká zeleně.	Zásuvka vstoupí do režimu párování a je připravena na připojení k síti Zigbee.
	Po dobu 3 sekund svítí zeleně a poté zhasne.	Zásuvka se úspěšně připojila k síti Zigbee.
	Po dobu 5 sekund svítí červeně a poté zhasne.	Zásuvce se nepodařilo připojit k síti Zigbee.
	Svítí zeleně a po 1 minutě zhasne.	Po spárování se síti Zigbee je výstup aktivní.
	Po dobu 5 sekund bliká červeně.	Zásuvka je přetížená.
VYP	VYP	Zásuvka je vypnutá.

5. Zrušení spárování / obnova továrního nastavení

Stiskněte a na déle než 5 sekund podržte tlačítko **(a)** na Smart Plug.

Uvolněte tlačítko na Smart Plug. Začne rychle blikat zelená kontrolka LED.

Zásuvka nyní přechází do režimu párování.

6. Spárování s TaHoma® Switch

Na domovském zobrazení aplikace TaHoma stiskněte tlačítko ➕ pro přidání zařízení a poté vyberte možnost Světla a zásuvky 🔌. Pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci. Po naskenování QR kódu obnovte tovární nastavení zásuvky.

Technické údaje		
Napájení	220 - 240 V AC	
Zatížení	Max. 3000 W	
Proud	Max. 13 A	
Frekvenční pásma / přenášený výkon	2,4 GHz	Max. +10 dBm
Rádiový protokol / typ zařízení	Zigbee 3.0 / Router	
Dosah v přímém pohledu	> 40 m, Max. 100 m	
Stupeň krytí	IP20	
Provozní teplota	0 °C až +40 °C	
Číslo modelu	1871215	
Verze hardwaru	1.6	
Verze softwaru	1.0	

CE Tímto prohlášením společnost SOMFY ACTIVITES SA potvrzuje, že rádiové zařízení, ke kterému se vztahuje tento návod, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic. Kompletní text prohlášení o shodě EU je dostupný na stránkách www.somfy.com/ce.

♻️ Pečujeme o naše životní prostředí. Přístroj nevyhazujte spolu s domovním odpadem. Zanešte jej na sběrné místo zajišťující jeho recyklaci.

SK Pred inštaláciou alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod.

1. Predstavenie produktu

Tento produkt je Smart zástrčka/zásuvka navrhnutá na používanie v systémoch domácej automatizácie prevádzkovaných na základe protokolov Zigbee 3.0. Umožňuje ovládať vaše svetlá a iné domáce zariadenia cez smartfón. Môže tiež fungovať ako router (smerovač) Zigbee na rozšírenie vašej siete Zigbee Mesh. Táto inteligentná zástrčka/zásuvka je kompatibilná so spínačom Somfy TaHoma®/TaHoma Rail-DiN.

2. Zodpovednosť

Tieto pokyny si musí používaťeľ uschovať. Nedodržanie týchto pokynov alebo používanie produktu mimo jeho oblasti používania je zakázané. Ruší sa tým platnosť záruky a zbavuje spoločnosť Somfy akejkolvek zodpovednosti.

Tento produkt Somfy smie nainštalovať iba kvalifikovaný a oprávnený montážny technik v oblasti domácej automatizácie. Montážny technik tiež musí dodržiavať platné normy a legislatívu v danej krajine, v ktorej sa produkt inštaluje. Musí tiež informovať zákazníkov o podmienkach prevádzky a údržby produktu.

Pred každou inštaláciou skontrolujte kompatibilitu produktu s príslušným zariadením a príslušenstvom. Ak máte pri montáži produktu nejaké nejasnosti a/alebo potrebujete získať dodatočné informácie, kontaktujte zástupcu spoločnosti Somfy alebo navštívte web stránku www.somfy.com.

3. Bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Produkt neinštalujte ani ho nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Produkt uchovávejte mimo dosahu detí.
- Produkt nevystavujte nárazom ani pádom, horľavým látkam ani zdrojom tepla, vlhkosti, postriekaniu kvapalinou, ani ho neponárajte ho do kvapalín.

⚠ POZOR

- Z bezpečnostných dôvodov zariadenie pred pripájaním k tomuto produktu vždy vypnite.
- Zariadenia pripojené do zásuvky tohoto produktu nesmú prekročiť menovité výkonové, napäťové a frekvenčné výstupné hodnoty uvedené v technických údajoch.
- Elektrická zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Nepripájajte žiadne zariadenia generujúce teplo, ktoré môžu spôsobiť vznietenie alebo horenie okolitých materiálov a neumožňujú, aby boli diaľkovo ovládané.
- Dosah rádiovrekvenčného signálu je obmedzený normami vzťahujúcimi sa na ovládanie rádiovrekvenčných zariadení.
- Tento produkt nerozoberajte ani ho neopravujte. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nezapájajte do radu.

4. Detaily (Obrázok ▶ [A])

Zástrčka/zásuvka Stav	Stav LED indikátora (a)	Opis
ON (ZAP)	Rýchlo bliká nazeleno.	Zástrčka/zásuvka je v režime párovania a je pripravená na pripojenie k sieti Zigbee.
	Svieti nazeleno na 3 sekundy a potom zhasne.	Zástrčka/zásuvka je úspešne pripojená k sieti Zigbee.
	Svieti načerveno na 5 sekúnd a potom zhasne.	Pripojenie zásuvky/zástrčky k sieti Zigbee zlyhalo.
	Svieti nazeleno a po 1 minúte zhasne.	Výstup bude aktívny po spárovaní so sieťou Zigbee.
	Bliká načerveno 5 sekúnd.	Zástrčka/zásuvka je preťažená.
OFF (VYP)	NESVIETI.	Zástrčka/zásuvka je vypnutá.

5. Zrušenie párovania/Obnovenie výrobných nastavení

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **(a)** na Smart zástrčke/zásuvke dlhšie ako 5 sekúnd.

Tlačidlo na Smart zástrčke/zásuvke uvoľnite, keď bude zelený LED indikátor rýchlo blikať.

Zástrčka/zásuvka je práve v režime párovania.

6. Spárovanie so spínačom TaHoma®

Na domovskej stránke aplikácie TaHoma klepnite na tlačidlo ➕ pre pridanie zariadenia a potom vyberte Light and Plug 🔌 (Svetlá a zásuvky).

Konfigurovanie dokončíte podľa pokynov v mobilnej aplikácii.

Po naskenovaní QR kódu resetujte zástrčku/zásuvku na výrobné nastavenia.

Technické údaje		
Napájanie	220 - 240 V AC	
Zaťaženie	Max. 3000 W	
El. prúd	Max. 13 A	
Frekvenčné pásma/Vysielačí výkon	2,4 GHz	Max.+10 dBm
Protokol rádiovrekvenčného signálu/Typ zariadenia	Zigbee 3.0/Router (smerovač)	
Dosah vo voľnom priestranstve bez prekážok	> 40 m, Max. 100 m	
Index stupňa ochrany	IP20	
Prevádzková teplota	0 °C až +40 °C	
Číslo modelu (typové číslo)	1871215	
Verzia hardvéru	1.6	
Verzia softvéru	1.0	

CE Spoločnosť SOMFY ACTIVITES SA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie, na ktoré sa vztahuje tento návod, je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a ďalšími základnými požiadavkami platných európskych smerníc. Úplný text vyhlásenia o zhode CE je dostupný na internetovej adrese www.somfy.com/ce.

♻️ Záleží nám na našom životnom prostredí. Spotrebič nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Odovzdajte ho na schválené zberné miesto na recykláciu.

[A]

